

PROMAX

3500A

TRAGBARER GENERATOR FÜR
PROFESSIONELLE ANWENDUNG

PROMAX 3500A >>>

KENNDATEN:

- Briggs & Stratton Vanguard™- Motor
- Automatischer Spannungsregler (AVR)
- Ölstandüberwachung-Sensor
- QGS-Schalldämpfer
- Schutz durch Überlastschalter
- 32 mm Rohrrahmen
- Voltmeter
- Radsatz (optional)
- 2 Jahre Garantie

LEISTUNGSDATEN:

Nennleistung (W)	2700
Äquivalente max. kVA*	3.4
Motortyp / PS**	OHV Vanguard™ / 6.5
Kraftstoffbehälter-Inhalt (l)	15
Gewicht (kg)	51
Länge x Breite x Höhe (cm)	61 x 41 x 51
Laufzeit bei Halblast (h)	13 Stunden 26 Minuten
Verbrauch bei Halblast	1.12 l/h
Ölstandüberwachungssystem	Ja
Geräuschpegel LwA/dB bei 7m	96 / 71
Überlastungsschutz	Ja
Modell Nr. 3500A Europa	030395
Modell Nr. 3500A Großbritannien	030396
Bestell Nr. Radsatz	6165
Spannung / Frequenz Europa	230 V / 50 Hz
Spannung / Frequenz Großbritannien	115 V - 230 V / 50 Hz



Bitte lesen Sie hierzu das Kapitel "Steckdosenkonfiguration" Seite 14 - 15.

* Äquivalente max. kVA: Manche Hersteller geben die Leistung in kVA an. Hierzu addieren sie 25 % auf die Nennleistung. Die Zahl "Äquivalente max. kVA" kann mit solchen Angaben verglichen werden.
** Alle aufgeführten Leistungsstufen in Brutto-PS gemäß SAE J1940, wie von Briggs & Stratton ausgelegt.



POWERED BY
VANGUARD™
COMMERCIAL POWER



► Großausgelegter Super Lo-Tone™-Schalldämpfer.



► Premium Vanguard™- Motor.

