



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 1506 LS ES DI

Artikel-Nr.: **121011**



#### Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max.Leistung 1~ [kVA/kW]	13.6/12.2
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	12.8/11.5
Nennspannung [V]	230
Nennstrom [A]	52,2
Leistungsfaktor [cos φ]	0,9
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

#### Motor

Motortyp	LOMBARDINI 12LD477 /23 HP
Bauart	2-Zylinder 4-Takt
Hubraum [cm <sup>3</sup> ]	954
Leistung bei 3000 U/min	13,8
CO <sub>2</sub> - Emissionen [g / kWh]	k.A.
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt [l]	24
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	2,8
Laufzeit bei 75% Last [h]	8,6
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	107
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	82
Gewicht ca. [kg]	193
Maße L x B x H [mm]	960 x 641 x 667
Steckdosen	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

„Diese CO<sub>2</sub>-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

#### Vorteile auf einen Blick

Entspricht nicht der EU-Geräuschrictlinie 2000/14/EG

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 1506 LS ES DI

Artikel-Nr.: 121011



**Power Generators**

**Ausstattungsmerkmale**

Große Seitenblenden schützen Motor und Generator

Generator Überlastungsschutz

Starterbatterie 12 V

Großtank 24 Liter

**Mögliche Einsatzbereiche**

230V

Elektrowerkzeuge bis

10700W

Garten- oder Baugeräte bis

7200W

Kompressoren oder Pumpen bis

5400W

**Sonderausstattung - nicht nachrüstbar**

Bestell-Nr.

Kabel-Fernbedienung (20m)

162 023

**Zubehör**

Bestell-Nr.

Radsatz

**161 007**

выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-stromerzeuger.de

